

# LAMPE À LED ENCASTRÉE MINIMALISTE

## LD 8112

### Profilé noir 24V



## INSTALLATION DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : ENFICHABLE

- Angle de faisceau réduit
- Lumière anti-éblouissements
- Profilé en aluminium anodisé noir
- Embouts thermoplastiques
- Couvercle noir
- Barrette à LED 3000K ou 4000K 0,16 in (4 mm)
- Intensité réglable (en fonction du pilote)
- Installation par emboîtement
- Classe de protection III

### Installation avec système de conducteur électrique VARIO

#### Version standard :

- Rail VARIO à gauche
- Sortie de câble à gauche
- Angle de faisceau à l'intérieur du placard/de l'armoire

#### Attention !

#### Rail VARIO à droite :

- La lampe doit être tournée
- Angle de faisceau à l'extérieur du placard/de l'armoire (voir croquis)


## LD 8112 Sortie de câble à gauche / Version standard




Qté	Réf.	Couleur d'éclairage	Puissance en watts	Longueur en pouces (mm)	Longueur de câble pouces (mm)	Convient aux étagères pouces (mm)
	811209512290	3000K	1W	3,74 (95)	5,91 (150)	12 - --
	811212012290	3000K	2W	4,72 (120)	7,87 (200)	13 - 17
	811224512290	3000K	3,9W	9,65 (245)	9,84 (250)	18 - 23
	811239512290	3000K	6,8W	15,55 (395)	9,84 (250)	24 - 29
	811254512290	3000K	9,6W	21,45 (545)	9,84 (250)	30 - 35
	811269512290	3000K	12,5W	27,36 (695)	9,84 (250)	36 - --
	811209512490	4000K	1W	3,74 (95)	5,91 (150)	12 - --
	811212012490	4000K	2W	4,72 (120)	7,87 (200)	13 - 17
	811224512490	4000K	3,9W	9,65 (245)	9,84 (250)	18 - 23
	811239512490	4000K	6,8W	15,55 (395)	9,84 (250)	24 - 29
	811254512490	4000K	9,6W	21,45 (545)	9,84 (250)	30 - 35
	811269512490	4000K	12,5W	27,36 (695)	9,84 (250)	36 - --

## DIMENSIONS


Section




Dimensions d'usage



**A. Installation standard**  
avec angle de faisceau à l'intérieur du placard/de l'armoire, sortie de câble à gauche.



**B. Installation avec angle de faisceau à l'extérieur du placard/de l'armoire, sortie de câble à droite.**



## NOIR LD 8112



Vue dans le profilé sans embout.



Lampe avec couvercle noir et embout.



Explorez les nombreuses options de commande du système X-Driver : [www.richelieu.com](http://www.richelieu.com).